

BarnMini-11 - Оптический конвертер ASI/SDI-SFP 12G



Это самый популярный конвертер из линейки BarnMini. BarnMini-11 - уникальная платформа для приема большинства электрических видео сигналов и преобразования их в оптические. BarnMini-11 также обрабатывает сигналы SDTI, например, от EVS. Он поставляется со вторым BNC, который можно использовать для мониторинга и других приложений с резервированием. Можно использовать любые оптические SFP, и даже SFP HDMI для преобразования в HDMI и обратно в электрический SDI. Все выходы пересинхронизируются.

Технические характеристики

Оптические порты

- 1x SFP, дуплексные трансиверы, разъемы LC/PC (опция HDMI, HD-BNC, RJ45)
- Поддержка стандартов SMPTE 259M, 292M, 372M 424M, 297M, DVB-ASI, SMPTE ST-2081, ST-2083
- Восстановление исходного сигнала от 270 Mbit/s до 12Gbit/s
- Поддержка «горячей» замены
- Поддержка одномодовых/многомодовых модулей
- 16 CWDM длин волн в соответствии с ITU-T G.694.2

Электрические порты

- 1x BNC TX (передача)
- 1x BNC RX (прием)
- Разъем BNC, 75 Ом
- Поддержка SMPTE 258M, 292M, 372M, 424M, DVB-ASI, SMPTE ST-2081, ST-2082
- Восстановление исходного сигнала от 270 Mbit/s до 12Gbit/s

Питание

- Блок питания 12-24 В в комплекте

Габариты

- 92 мм x 98 мм x 22 мм
- Масса - 200 г